

Funksystem - Sender

Artikelnummer: 730002



Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten:

- **Frequenzbereich** 5,8 GHz
- **Reichweite** bis 700 m (bei freier Sicht zwischen Sender und Empfänger)
- **Anzahl Kanäle** 8 Kanäle wählbar
- **max. Parallelbetrieb** 8 Kanäle parallel verwendbar
- **Bedienung** Kanalwahlschalter hinter Blindstopfen
- **Antenne** flexible SMA Rundstrahlantenne, Länge 7cm
- **Betriebsspannung** 9-36 V
- **Max. Stromaufnahme** 130 mA bei 12 V
- **Temperaturbereich** -40° - +85° C
- **Abmessungen (B x H x T)** 150 mm x 64 mm x 34 mm (exkl. Antenne)
- **Gewicht** Ca. 460 g (exl. Halter)
- **Material** Al Druckguss, RAL 7001
- **Schutzklasse** IP 66
- **Anschlüsse** Mekra Stecksystem mit jeweils 0,5 m Zuleitung zur Integration in MEKRA Kamerasysteme, SMA Antennenbuchse
- **Optionen** Antennenzuleitung 2 m, Betrieb an Bordinformationsdisplays

Zertifikate:

- E1
- FCC
- CE

Broadcasting Funktion:

Ein Sender – mehrere Empfänger

